

SecureSync2400 シリーズ アップグレード手順書

文書番号 A090-0076-10 Rev.A

内容

1. はじめに	3
1.1. 概要	3
1.2. 注意事項	3
2. V1.6 および V1.7 から v1.11 へのアップグレード	4
2.1. コンフィグファイルのバックアップ	4
2.2. アップグレードファイルの読み込み	4
2.3. アップグレードの実施	5
2.4. アップグレード後の確認	7
3. 改訂履歴	8

1. はじめに

1.1. 概要

本書は、SecureSync2400 シリーズのアップグレード手順を記したものです。本書は、バージョン 1.6 および 1.7 から 1.11 へのアップグレード手順に対応しています。

* ユーザーマニュアルの Updates and Licenses→Software Updates にメーカーによる英文の手順記載もありますので合わせてご確認ください。

1.2. 注意事項

⚠ アップグレード中は絶対に電源を落とさないでください。そのまま電源を落とした場合、故障に繋がる恐れがあります。

1. アップグレード中に”F5”などを押して画面を更新すると、一時的に画面へのアクセスができない状態になります（極力押さないようお願いします）。


F5 を押してしまった場合は、20~30 分程時間を置き、再度 F5 を実行してください。それでもアクセスが出来ない場合は、弊社サポート窓口までお問い合わせください。返送修理が必要な可能性があります。

2. アップグレードに失敗した場合は、弊社サポート窓口までお問い合わせください。


2. V1.6 および V1.7 から v1.11 へのアップグレード

2.1. コンフィグファイルのバックアップ

[TOOLS]>[Upgrade/Backup]へ移動します。



現在のバージョンを確認し、[Save Configuration]をクリックします。



コンフィグファイルがダウンロードされるので、PC 上に保存します※)。

※) コンフィグの生成、ダウンロード中も SecureSync の動作に影響はありません。


2.2. アップグレードファイルの読み込み

V1.11 のアップグレードファイルを読み込みます。PC 上に、下記のファイルを用意します。

ファイル名 : securesync-1.11.0.squashfs

[TOOLS]>[Upgrade/Backup]画面の[Update System Software]をクリックし、上記のファイルを”参照”ボタンから選択します。


参照した後、“Upload”ボタンをクリックします。



⚠ この操作により、アップグレードファイルを SecureSync 本体へ移動します。
そのため、この段階ではアップグレードは実行されません。

2.3. アップグレードの実施

ファイルが読み込まれると、下記の画面が表示されます。



“Perform Upgrade”を選択し、“Submit”ボタンをクリックします。


”Submit”ボタンをクリックすると、アップグレードが実行されます。

“Perform Upgrade”では、これまでの設定は引き継がれます


アップグレード開始直後



アップグレード完了




OK ボタンをクリックすると、以下の画面になります。




2.4. アップグレード後の確認


[重要]ご使用されているブラウザのキャッシュをクリアしてから再度アクセスしてください。
すると下記に画面が表示されます。



ログインして、Tools→Upgrade/Backup を選択してください。



System Configuration 画面に SWV1.11 の表示があることを確認してください。



以上でアップグレード作業は完了です。

以上

3. 改訂履歴

SecureSync2400 シリーズアップグレード手順書	文書番号	A090-0076-10
	版	Rev.A
	作成日	2024年06月06日

担当部門	承認	作成
情報通信 技術部	技術 '24. 6. 6 池上	技術 '24. 6. 6 北本

改訂年月日	版数	改訂内容	承認	査閲	作成
2024/6/6	A	初版	池上	菅原	北本

**SecureSync2400 シリーズ
アップグレード手順書**
