

Safran 社 SecureSync2400 製品 設定のバックアップ° リストア手順

作成日 : 2025/3/11

内容

1.	はじめに.....	2
1.1.	概要	2
1.2.	設定ファイルの互換性に関して	2
1.3.	バックアップできない設定	2
2.	設定ファイルのバックアップ.....	2
2.1.	設定ファイルを保存する	2
3.	設定ファイルのリストア.....	4
3.1.	設定ファイルをアップロードする.....	4
3.2.	設定ファイルをリストアする	5

1. はじめに

1.1. 概要

本書は、Safran 社製 SecureSync2400 の設定のバックアップ-リストア手順を示したものです。

本書は、SecureSync 2400 MODEL User Manual(Document Part No.: 2400-5000-0050 Revision: 7.0) に基づいた記載となっています。

1.2. 設定ファイルの互換性に関して

SecureSync2400 では、**異なったバージョン間での設定ファイルの互換性はありません。**

バックアップしたファイルは、同じシリアルユニットにて同じバージョンの筐体にのみリストアが可能です。


1.3. バックアップできない設定

セキュリティ上の理由から、SSH/SSL 証明書などの製品のセキュリティに関連する設定は PC にバックアップできません。

2. 設定ファイルのバックアップ

2.1. 設定ファイルを保存する

1. [TOOLS]>[Upgrade/Backup]へ移動します
System Congiguration 画面が表示されます。



2. “Save Configuration”をクリックします

The screenshot shows the Safran SecureSync 1.12.0 web interface. At the top, the header includes the Safran logo, the product name 'SecureSync 1.12.0', the user 'WELCOME, SPADMIN', a notification icon with the number 6, and a 'LOG OUT' button. Below the header is a navigation bar with tabs: HOME, INTERFACES, MANAGEMENT, TOOLS, and HELP. The main content area is divided into three columns. The left column contains an 'Actions' menu with buttons: UPDATE SYSTEM SOFTWARE, APPLY LICENSE FILE, ROLLBACK SYSTEM SOFTWARE, SAVE CONFIGURATION (highlighted with a red box), RESTORE CONFIGURATION, and RESTORE FACTORY DEFAULTS (CLEAR). Below this is a 'Disk Status' section showing 'Total' as '3.05 GB'. The middle column displays the 'System Configuration' table with the following data:

System	Safran SecureSync	SW V1.12.0 (d59ae8568496)
Model	2406-633	
Serial #	1200	
Power Supply	Hot Swap	V1.2
Oscillator	Rubidium (1ppb)	SN X23226
Timing Processor		SW V4.0.0 (1d6932514d7f) / FPGA 00
GNSS Receiver	u-blox M8T	SW V3.01 TIM 1.10
Extension Board		SW V0002 / FPGA V0107
HW Slot 1	1204-49 Dual 1GbE	SW V1.2.0 / FPGA V0300

The right column contains an 'Upgrade Log' section and a 'Software Versions' table with the following data:

Software	Version
Apache	2.4.58
NTP	4.2.8p15
OpenSSL	1.1.1w
NetSNMP	5.9.3
OpenSSH	9.3p2
PHP	8.2.12

3. OK をクリックします

The screenshot shows the same Safran SecureSync 1.12.0 web interface, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the text: "This action will overwrite your previous saved configuration file!". Below the text are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel). The "SAVE CONFIGURATION" button in the "Actions" menu on the left is still highlighted with a blue box.

4. “ファイルを保存する”を選択して、OK をクリックします


*SecureSync は同時に /home/spectracom/xfer/config/config.tar にファイルを保存します。

以上でファイルの保存は完了です。この操作は本体の動作に影響を与えません。

3. 設定ファイルのリストア

3.1. 設定ファイルをアップロードする

1. “Restore Configuration”をクリックします



2. Upload Configuration file ボタンをクリックします




3. アップロードしたい.conf ファイルを選択し、Upload ボタンをクリックします



以上でファイルのアップロードは完了です。


3.2. 設定ファイルをリストアする

1. “Submit”ボタンをクリックし、先ほどアップロードしたファイルを読み込みます
リストアを実行すると、**本体の再起動が自動的に実行されます。**



The image shows a 'Restore Configuration' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there is a section 'Config bundle created' with a timestamp '2024-09-12 07:43:59'. Below that is a section 'Origin release' with a value '1.12.0'. At the bottom, there are two buttons: 'UPLOAD CONFIGURATION FILE' and 'SUBMIT'. The 'SUBMIT' button is highlighted with a red rectangle.

2. 画面上部にリストア中のメッセージが表示されます



3. メッセージが消えたら、F5 を押し、ブラウザを更新します。更新が完了したらリストアの終了です。

【注意】リストアにより IP アドレスが変わった場合は、一旦ブラウザを閉じてからアクセスしてください。

以上

**Safran 社 SecureSync2400 製品
設定のバックアップ リストア手順**
